AL-100

充電式LEDホームライト

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管してください。

部位説明

■ライト

■充電ホルダー

縦型のコンセントにも対応

⚠ 使用上の注意

- 屋外や湿気の多い場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- コンセントへの抜き差しは濡れた手で行わないでください。感電の原因になります。
- コンセントへは奥までしっかりと差し込んでください。
- 充電ホルダーへのライトの差し込みは、ホルダーがコンセントから傾かないように、ゆっくりと丁寧に行ってください。
- 充電ホルダーへのライトの差し込み、取り外しの際に、コンセントとのすき間が生じた場合には、ホコリの付着や抜け防止の為にホルダーをしっかりと押し込んでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。布や紙で本品を覆わないでください。
  火災の原因となります。
- 定期的にコンセント差し込みプラグのホコリを拭き取ってください。
  また、ライトを充電ホルダーから外して点灯の確認をしてください。
- LEDとリチウムイオン電池の交換はできません。
- LEDを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品の分解・改造は絶対にしないでください。
- 小さなお子様が間違って口に入れたりしないように注意してください。

発売元 株式会社 プロト
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440
Eメール：info@musashi-mfg.com
ホームページ：http://www.634634.jp

●商品についてのお問い合わせは….
フリーダイヤル（無料） 0120-080-634
受付け時間 AM 9:00～PM 5:00(土・日・祭日および当社の休日を除く)
携帯電話・PHSからは、ご利用できません。

使用方法

充電・設置方法

- 設置・充電は、充電ホルダーを壁面のコンセントに差し込みライトを充電ホルダーに垂直にセットして充電してください。
- 通常の使用時で充電が切れた場合は、約12時間充電してください。
- お買い求め時や長時間ご使用にならなかった場合は、充電池が自己放電し、電力が消耗している事がありますので、約24時間充電してください。

壁面のコンセントに充電ホルダーを差し込む

ライトを充電ホルダーに垂直にセット

※充電ホルダーの上下の向きを図の通りに合わせてください。

切替スイッチと動作説明

充電ホルダーにセットしている時

- ON ナイトライト（アンバー色LED×1灯）が常時点灯
- OFF 消灯
- AUTO ナイトライト（アンバー色LED×1灯）が周囲が**暗いときだけ**点灯

充電ホルダーから外している時

- ON 高輝度白色LED3灯が常時点灯
- OFF 消灯
- AUTO 高輝度白色LED3灯が常時点灯

充電ホルダーにセットしている時(停電時)

- ON 高輝度白色LED3灯が常時点灯
- OFF 消灯
- AUTO 高輝度白色LED3灯が常時点灯

仕様

品名	充電式 LED ホームライト
品番	AL-100
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約0.6W
電球	高輝度白色LED球×3灯/アンバー色LED球×1灯 (電球寿命約5万時間、LED球の交換はできません)
内蔵充電池	リチウムイオン電池
連続使用時間	満充電時約5時間 (高輝度白色LED×3灯)
充電時間	約12時間 (お買上時、長時間未使用は24時間充電してください)
探知方式	あかりセンサー
切替スイッチ	ON/OFF/AUTO
設置場所	屋内用※屋外や湿気の多い場所、水のかかる恐れのある所ではご使用にならないでください。
サイズ	充電ホルダーセット時…約W98×D58×H110(mm) ライト本体…約W38×D38×H95(mm)
重量	ライト本体…約45g 充電ホルダー…約55g